

IRS2001

Piko plugg lysstyring

Produktserie:
IR mottakere**Produsent:**
CompAid OY
HMS nr 028483**Programmering av IR adresse:**

Opp til 4 Piko-plugg IRS2001 kan styres i samme rom, på individuelle knapper fra IR fjernkontroll. (Det anbefales ikke å ha flere enheter i samme rom på samme IR adresse)

Alle mottakerne har hver sin adresse som kan programmeres på følgende måte:

- Sett mottakeren inn i 230 volt uttaket
- Sjekk at ingen last er innkoblet på mottakeren
- Trykk nå på bryteren i fronten på mottakeren i minst 2 sekunder til en "brrrr" lyd høres fra plugginn mottakeren
- Med sin akustiske lyd forteller enheten sin nåværende adresse
 - 1x – enheten er programmert til adresse 1
 - 2x – enheten er programmert til adresse 2, o.s.v. opp til 4
- Etter det siste "brrr" blir mottakeren stående i programmeringsmodus i 2 sekunder
- Nå kan plugg inn mottakerens adresse forandres ved å trykke inn knappen på fronten av mottakeren:
 - Trykk inn knappen 1 gang: Adressen er nå 1
 - Trykk inn knappen 2 ganger: Adressen er nå 2, o.s.v. opp til 4
- Etter ca 2 sekunder er enhetens nye adresse registrert, og den gjengir med akkustisk lyd sin nye adresse.
- For å sjekke mottakerens nåværende adresse, trykk på knappen i front og vent for akkustisk signal. IKKE begynn å forandre enhetens adresse som beskrevet over, etter 2 sekunder går enheten ut av programmeringsmodus og er klar for bruk.

Tekniske data:

Antall kanaler	4
Tilførselsspennning/strømforbruk	230 volt/30mA
Max belastning	230 volt/10amp
Belastning intern bryter	30 volt/1 A
Størrelse	130x65x40mm
Vekt	165g
Frekvens:	56 khz

Products by:



Hovedleverandør:

Assistent Partner AS
 Svelvikveien 61
 3039 Drammen